







**Tuba Światłówka LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 120cm 18W
G13 VT-122 3000K 2250lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 688 EAN 3800157633918 VT-122

Produkty powiązane (SKU): 21672, 21673, 21688, 672, 673



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	18W	Napięcie wejściowe	220-240V	Waga produktu	0,18
Zamiennik mocy	36W	Częstotliwość	50Hz	Objętość	0,001134
Strumień (lm)	2250 lm	Współczynnik mocy	>0,5	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Barwa światła	Ciepła	CRI	80+	Marka	V-TAC
Temperatura barwowa	3000K	Materiał	Nano Tworzywo	Gwarancja	5 Lat
Kąt świecenia	160°	Typ	Światłówki LED	Wydajność lm/W	125 lm/W
Napięcie	230V	Ściemnianie	NIE	Opakowanie zbiorcze	25
Symbol	SKU 688	Klasa szczelności	IP20	ETIM	EC001959
Kod kreskowy EAN	3800157633918	Rotacja	NIE	Kod CN	8539 52 00
Kod produktu	VT-122	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	907388
Seria	Tuby LED	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	E	Dekl. Intens. w Kandelach	433.34 Cd Max.		
Trzonek	G13	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Kształt	T8	Warunki pracy	-20st +45st		
Typ modułu LED	SAMSUNG	Rozmiar	1200x27,9mm		
Czas życia	30000g	Długość	120cm		

**Tuba Światłówka LED T8 V-TAC SAMSUNG CHIP 120cm 18W
G13 VT-122 3000K 2250lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 688 EAN 3800157633918 VT-122

Produkty powiązane (SKU): 21672, 21673, 21688, 672, 673

Opis produktu

- SAMSUNG Chip
- 5 Lat Gwarancji
- Wysoka klasa energetyczna
- Kąt światła 160st
- Czas życia 30.000h
- W zestawie bezpiecznik w kształcie startera ułatwiający modernizację opraw ze statecznikiem magnetycznym, w celu zamontowania tuby led należy jedynie wymienić starter na bezpiecznik oraz umieścić tubę LED w oprawie
- Oszczędna i bezpieczna modernizacja świetlówek T8
- Idealnie pasuje do tradycyjnego uchwytu świetłówkowego
- Łatwa instalacja
- Brak zawartości ołowiu oraz rtęci, przyjazny dla środowiska
- Brak promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego
- Brak migotania - Flicker Free
- Długa żywotność, niskie koszty utrzymania i oszczędność energii
- Dostępne w długościach 60 cm, 120 cm, 150 cm
- Statecznik lub Starter NIE WYMAGANE - BEZPOŚREDNIE ZASILANIE AC