







**Oprawa Hermetyczna V-TAC X-SERIES 120cm 36W
120Lm/W Czujnik ruchu VT-1253S 6500K 4320lm**

SKU 10215 EAN 3800170205871 VT-1253S

Produkty powiązane (SKU): 10213



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	36W	CRI	80+	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	4320 lm	Materiał	ABS, PC	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Zimna	IK	IK06	Wydajność lm/W	120 lm/W
Temperatura barwowa	6500K	Typ	X-Series	Opakowanie zbiorcze	12
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP65	Kod CN	8539 51 00
Symbol	SKU 10215	Czas pracy	60-120sekund	EPREL	1576733
Kod kreskowy EAN	3800170205871	Typ czujnika	Mikrofalowy		
Kod produktu	VT-1253S	Zasięg detekcji	3-4mb 5-8mb		
Seria	X-Series	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Klasa energetyczna	E	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Rozmiar	1200x64x60mm		
Typ modułu LED	SMD	Długość	120cm		
Czas życia	20000g	Waga produktu	1,04		
Napięcie wejściowe	AC:220-240V, 50/60Hz	Objętość	0,007045		
Współczynnik mocy	>0,9	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		



**Oprawa Hermetyczna V-TAC X-SERIES 120cm 36W
120Lm/W Czujnik ruchu VT-1253S 6500K 4320lm**

SKU 10215 EAN 3800170205871 VT-1253S

Produkty powiązane (SKU): 10213

Opis produktu

- Oprawa hermetyczna w klasie szczelności IP65 z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu
- Wysoka skuteczność świetlna 120Lm/W
- Wytrzymały korpus ABS+PC
- Zalecana wysokość montażu od 2 do 4mb
- Zasięg czujnika boczny 3-4mb frontowy 5-8mb
- Czas pracy 100% strumienia 60 sekund, 20% strumienia 120 sekund
- Kąt rozsyłu światła 120 stopni