




Zestaw LED V-TAC 10W 5050/60 W SMART WiFi Controler IP20 Zestaw kompatybilny z ALEXA i GOOGLE HOME VT-5050 RGBW 1000lm

SKU 2584 EAN 3800157642699 VT-5050

Produkty powiązane (SKU): 2118, 212135, 2122, 2124, 212563, 2126, 2128, 2133, 2137, 2138, 2143, 2145, 2148, 2149, 2155, 2156, 2159, 23145, 23146, 2358, 2430, 2431, 2459, 2544, 2547, 2552, 2553, 2562, 2563, 2583, 2591, 2592, 3005, 2127, 2129, 2136, 2142, 2151, 2152, 2153



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	10W	Ilość LED	60 LEDs/m.	Waga produktu	0,551
Strumień (lm)	1000 lm	CRI	80+	Objętość	0,0025935
Barwa światła	RGB+CCT Biała	Materiał	PC	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Temperatura barwowa	RGBW	Typ	Zestaw LED	Marka	V-TAC
Kąt świecenia	120°	Ściemnianie	NIE	Gwarancja	2 Lata
Napięcie	230V	Klasa szczelności	IP20	Wydajność lm/W	100 lm/W
Symbol	SKU 2584	Punkt cięcia	Miedziane punkty umieszczone na taśmie wskazują linie cięcia.	Opakowanie zbiorcze	20
Kod kreskowy EAN	3800157642699	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	Dodatkowe informacje	Zawiera zasilacz i kontroler WiFi
Kod produktu	VT-5050	Stabilność kolorów	<6	ETIM	EC001959
Typ modułu LED	SMD5050	Dekl. Intens. w Kandelach	318.30 Cd Max.	Kod CN	8539 52 00
Czas życia	20000g	Ilość cykli wł/wył	>15000		
Napięcie wejściowe	220-240V	Warunki pracy	-20st +45st		
Częstotliwość	50/60Hz	Rozmiar	8mm		
Współczynnik mocy	>0,5	Długość	8mm		



Zestaw LED V-TAC 10W 5050/60 W SMART WiFi Controler IP20 Zestaw kompatybilny z ALEXA i GOOGLE HOME VT-5050 RGBW 1000lm

SKU 2584 EAN 3800157642699 VT-5050

Produkty powiązane (SKU): 2118, 212135, 2122, 2124, 212563, 2126, 2128, 2133, 2137, 2138, 2143, 2145, 2148, 2149, 2155, 2156, 2159, 23145, 23146, 2358, 2430, 2431, 2459, 2544, 2547, 2552, 2553, 2562, 2563, 2583, 2591, 2592, 3005, 2127, 2129, 2136, 2142, 2151, 2152, 2153

Opis produktu

- Zestaw LED Smart z zasilaczem, kontrolerem RGBW WIFI do sterowania oświetleniem przez aplikację (Androida i iOS)
- Taśma RGB + W (Funkcja światła białego)
- Wiele trybów zmiany koloru i migania
- Duża elastyczność w instalacji
- Zasilacz odporny na spadki napięcia
- Cięcie co 3 diody LED
- Moc oraz strumień świetlny podano dla 1 metra taśmy