





Żarówka LED V-TAC 11W E27 A60 Czujnik Mikrofalowy VT-2211 3000K 1055lm

SKU 2763 EAN 3800157646598 VT-2211

Produkty powiązane (SKU): 2764, 2765



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	11W	CRI	80+	Wydajność lm/W	95 lm/W
Zamiennik mocy	75W	Materiał	Tworzywo	Opakowanie zbiorcze	100
Strumień (lm)	1055 lm	Kolor obudowy	Mleczna Matowa	Dodatkowe informacje	Opak. 1szt
Barwa światła	Ciepła	Typ	Źródła światła	ETIM	EC001959
Temperatura barwowa	3000K	Ściemnianie	NIE	Kod CN	8539 52 00
Kąt świecenia	200°	Klasa szczelności	IP20	EPREL	969560
Napięcie	230V	Typ czujnika	Mikrofalowy		
Symbol	SKU 2763	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)		
Kod kreskowy EAN	3800157646598	Stabilność kolorów	<6		
Kod produktu	VT-2211	Dekl. Intens. w Kandelach	143.06 Cd Max.		
Klasa energetyczna	F	Rozmiar	60x120mm		
Trzonek	E27	Waga produktu	0,067		
Kształt	A60	Objętość	0,000432		
Typ modułu LED	SMD	Certyfikaty	CE, EMC, ROHS		
Czas życia	30000g	Marka	V-TAC		
Współczynnik mocy	>0,5	Gwarancja	2 Lata		



**Żarówka LED V-TAC 11W E27 A60 Czujnik Mikrofalowy
VT-2211 3000K 1055lm**

SKU 2763 EAN 3800157646598 VT-2211

Produkty powiązane (SKU): 2764, 2765

Opis produktu

- Wbudowany czujnik mikrofalowy, czujnik aktywuje się o zmierzchu i wyłącza o świcie poprzez wbudowany czujnik światła dziennego
- Zużycie energii mniejsze o 80% w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła
- Bardzo długi czas życia
- Brak promieniowania UV i IR
- Natychmiastowy start i 100% światła
- Niska temperatura pracy
- Bezpośredni zamiennik tradycyjnych źródeł światła